




ul. Konstytucyjna 79/81
95-200 Pabianice
tel/fax 42-2152383, 2270971
e-mail: fif@fif.com.pl

www.fif.com.pl



ASO-205

AUTOMAT SCHODOWY

Produkty firmy F&F objęte są 24 miesięczną gwarancją od daty zakupu

Przeznaczenie

Automat schodowy (wyłącznik czasowy) służy do utrzymania włączonego oświetlenia korytarzy, klatek schodowych, lub innych obiektów przez określony czas, po upływie którego oświetlenie zostanie wyłączone automatycznie.

Działanie

Załączony wyłącznikiem chwilowym (dzwonkowym) automat schodowy podtrzymuje oświetlenie przez czas ustawiony potencjometrem (od 0,5min. do 10min.). Po upływie nastawionego czasu automat wyłączy oświetlenie samoczynnie. Po wyłączeniu oświetlenia możemy je załączyć ponownie.

Uwaga!

AS-205 może współpracować z wyłącznikami podświetlanymi.


Montaż

1. Wyłączyć zasilanie.
2. Przekaznik umieścić w puszcze podtyrkowej.
3. Podłączyć wg schematu.
4. Wkrętakiem płaskim ustawić czas działania.

Dane techniczne

zasilanie	230V AC
prąd obciążenia	<10A
opóźnienie wyłączenia - regulowane	0,5÷10min
opóźnienie zadziałania	<1sek
pobór mocy	0,4W
temperatura pracy	-25÷50°C
przylącze	3×DY 1mm ² , l=10cm
wymiary	Ø55, h=13mm
montaż	w puszcze podtyrkowej Ø60

Schemat podłączenia



A080527