



F&F Filipowski sp. j
ul. Konstantynowska 79/81
95-200 Pabianice
tel/fax 42-2152383, 2270971
e-mail: fif@fif.com.pl

CLG-13T 230V

LICZNIK CZASU PRACY



519 0 8 3 1 2 1 5 9 1 8 6 3

www.fif.com.pl

Produkty firmy F&F objęte są 24 miesięczną gwarancją od daty zakupu

Przeznaczenie

Licznik czasu pracy służy do zliczania ilości godzin pracy w automatycznych procesach produkcyjnych lub ilości godzin pracy urządzeń, które ze względu na wymogi bezpieczeństwa i sprawność eksploatacji mają określony resurs, czyli zdolność użytkową, której nie wolno przekraczać (np. zaawansowane zespoły napędowe, specjalistyczne lampy promieniotwórcze, itp.).

Działanie

Licznik CLG-13T jest elektronicznym, jednokierunkowym licznikiem umożliwiającym zliczanie godzin pracy w zakresie od 0 do 99999,9 - pięć cyfr + jedna po przecinku oznaczająca części dziesiątne jednostki (0,1=6min). Posiada wejście zerujące RESET do podłączenia zewnętrznego przycisku oraz przycisk RESET na czołówce (z możliwością blokady) umożliwiające wyzerowanie stanu licznika przy dowolnej, szczytanej wartości.


Montaż

1. Odłączyć zasilanie
2. Odkręcić nakrętkę i zdjąć blaszkę mocującą.
3. Osadzić licznik w otworze montażowym, założyć blaszkę mocującą i dokręcić nakrętkę.
4. Do zacisków U (wejście szczytujące) podłączyć napięcie będące sygnałem pracy kontrolowanego urządzenia.
5. Do zacisków RESET podłączyć przycisk monostabilny zmierny. UWAGA! Nie podłączać żadnego napięcia.

Dane techniczne

zasilanie	(typu non-voltage) bateria wewnętrzna
trwałość baterii	10 lat
napięcie wejścia liczącego	110÷240V AC/DC
wejście zerujące RESET	typ non-voltage
wyświetlacz	6 znaków / h=6,7mm
dokładność wskazań	0,1h (6min)
temperatura pracy	-10÷40°C
wymiary	48×24×52mm
otwór montażowy	45×23mm

Schemat podłączenia



B091207